


21:9マルチウィンドウ を利用する

Xperia 5 IIIには、アプリの分割表示を設定できる「21:9マルチウィンドウ」があります。なお、分割表示に対応していないアプリもあります。




画面を分割表示する

- ① P.19手順②の画面を表示します。



- ② 上側に表示させたいアプリのアイコン(ここでは<Chrome>)をタップし、<分割画面>をタップします。



- ③ 続いて、下側に表示させたいアプリ(ここでは<電話>)をタップします。




- ④ 選択した2つのアプリが分割表示されます。中央の[]をドラッグすると、表示範囲を変更できます。画面上部または下部までドラッグすると、分割表示を終了できます。



ポップアップウィンドウ を利用する

ポップアップウィンドウでアプリを起動すると、通常の画面やアプリの上に小さく重ねて表示することができます。なお、アプリによってはポップアップウィンドウが使えない場合もあります。




ポップアップウィンドウでアプリを起動する

- ① P.19手順②の画面を開き、左右にスワイプしてポップアップウィンドウで開きたいアプリを選びます。＜ポップアップウィンドウ＞をタップします。



- ② アプリがポップアップウィンドウで起動します。ポップアップウィンドウは、他のアプリやホーム画面に重ねて表示されます。




- ③ 上部の操作アイコン部分をドラッグすると、ポップアップウィンドウを移動できます。



- ④ ✕をタップすると、ポップアップウィンドウが閉じます。



ドコモのID・パスワードを設定する



Xperia 5 IIIにdアカウントを設定すると、NTTドコモが提供するさまざまなサービスをインターネット経由で利用できるようになります。また、あわせてspモードパスワードの変更も済ませておきましょう。

dアカウントとは

「dアカウント」とは、NTTドコモが提供しているさまざまなサービスを利用するためのIDです。dアカウントを作成し、Xperia 5 IIIに設定することで、Wi-Fi経由で「dマーケット」などのドコモの各種サービスを利用できるようになります。


なお、ドコモのサービスを利用しようとすると、いくつかのパスワードを求められる場合があります。このうちspモードパスワードは「お客様サポート」(My docomo) で変更やリセットができますが、「ネットワーク暗証番号」はインターネット上で再発行できません (P.44 手順②の画面で変更は可能)。番号を忘れないように気を付けましょう。さらに、spモードパスワードを初期値 (0000) のまま使っていると、変更をうながす画面が表示されることがあります。その場合は、画面の指示に従ってパスワードを変更しましょう。

なお、ドコモショップなどですでに設定を行っている場合、ここでの設定は必要ありません。また、以前使っていた機種でdアカウントを作成・登録済みで、機種変更でXperia 5 IIIを購入した場合は、自動的にdアカウントが設定されます。

ドコモのサービスで利用するID / パスワード

ネットワーク暗証番号	お客様サポート (My docomo) や、各種電話サービスを利用する際に必要です (P.42参照)。
dアカウント / パスワード	ドコモのサービスやdポイントを利用するときに必要です。
spモードパスワード	ドコモメールの設定、spモードサイトの登録 / 解除の際に必要です。初期値は「0000」ですが、変更が必要です (P.44参照)。

伝言メモを利用する



Xperia 5 IIIでは、電話に応答できないときに本体に伝言を記録する伝言メモ機能を利用できます。有料サービスである留守番電話サービスとは異なり、無料で利用できるのぜひ使ってみましょう。

伝言メモを設定する

2

- ① P.46手順①を参考に「電話」アプリを起動して、画面右上の⋮をタップし、＜設定＞をタップします。




- ② 「設定」画面で＜通話＞→＜伝言メモ＞→＜OK＞の順にタップします。




- ③ 「伝言メモ」画面で＜伝言メモ＞をタップし、☐を●に切り替えます。＜応答時間設定＞をタップします。



- ④ 説明を確認して、＜OK＞をタップします。




- ⑤ 応答時間をドラッグして変更し、＜完了＞をタップします。留守番電話サービスの呼び出し時間（15秒）より短く設定する必要があります。




着信拒否を設定する

Xperia 5 IIIでは、非通知や、リストに登録した電話番号からの着信を拒否することができます。迷惑電話やいたずら電話がくり返しかかってきたときに、着信拒否を設定しましょう。




着信拒否リストに登録する


- 1 P.46手順①を参考に「電話」アプリを起動し、画面右上の：→<設定>→<通話>の順にタップします。




- 2 <着信拒否設定>をタップします。



- 3 着信を拒否したい設定をタップし、●にします。




- 4 番号を指定して着信拒否をしたい場合は、<番号を追加>をタップします。



迷惑メールを防ぐ

ドコモメールでは、受信したくないメールを、ドメインやアドレス別に細かく設定することができます。スパムメールなどの受信を拒否したい場合などに設定しておきましょう。




迷惑メールフィルターを設定する


- ① Sec.69を参考にあらかじめWi-Fiをオフにしておきます。ホーム画面で[メール]をタップします。



- ② 「フォルダー一覧」画面で画面右下の<その他>をタップし、<メール設定>をタップします。




- ③ <ドコモメール設定サイト>をタップします。



MEMO 迷惑メールおまかせブロックとは

ドコモでは、迷惑メールフィルターの設定のほかに、迷惑メールを自動で判定してブロックする「迷惑メールおまかせブロック」という、より強力な迷惑メール対策サービスがあります。月額利用料金は220円（税込）ですが、これは「あんしんセキュリティ」の料金なので、同サービスを契約していれば、「迷惑メールおまかせブロック」も追加料金不要で利用できます。




紛失したデバイスを探す


本体を紛失してしまっても、パソコンから本体がある場所を確認できます。なお、この機能を利用するには事前に位置情報の使用を有効にしておく必要があります（P.102参照）。

「デバイスを探す」を設定する

- 1 P.18を参考にアプリ一覧画面を表示し、＜設定＞をタップします。




- 2 <セキュリティ>をタップします。



- 3 <デバイスを探す>をタップします。



- 4 ☐ の場合は<OFF>をタップして ☒ にします。




MEMO

パソコンから探す

本体を紛失した際は、パソコンのWebブラウザで「Googleデバイスを探す」(<https://www.google.com/android/find?u=0>) にアクセスします。紛失したデバイスに設定されたGoogleアカウントとパスワードでログインすると、デバイスの位置が地図上に表示されます。


ドコモデータコピーを 利用する

ドコモデータコピーでは、電話帳やスケジュールなどのデータを microSD カードに保存できます。データが不意に消えてしまったときや、機種変更するときにすぐにデータを戻すことができます。




ドコモデータコピーでデータをバックアップする

- ① あらかじめ microSD カードを挿入しておき、P.18 を参考にアプリ一覧画面を表示し、＜データコピー＞をタップします。表示されない場合は、P.115 を参考にアプリをアップデートします。




- ② 初回起動時に「ドコモデータコピー」画面が表示された場合は、＜規約に同意して利用を開始＞をタップします。




- ③ 「ドコモデータコピー」画面で＜バックアップ&復元＞をタップします。



- ④ 「アクセス許可」画面が表示されたら＜スタート＞をタップし、＜許可＞を何度かタップして進みます。



ロック画面に通知を表示しないようにする




ロック画面に通知を表示させたくない場合は、＜ロック画面上の通知＞をタップして設定を変更します。また、アプリごとに通知方法を細かく設定することも可能です（Sec.52参照）。

ロック画面に通知を表示しないようにする

- 1** P.18を参考に「設定」アプリを起動し、＜アプリと通知＞→＜通知の設定＞の順にタップします。




- 3** ＜通知を表示しない＞をタップします。



- 2** ＜ロック画面上の通知＞をタップします。




- 4** 「通知を表示しない」と表示されると、ロック画面に通知が表示されなくなります。




サイドセンスで操作を快適にする

Xperia 5 IIIには、「サイドセンス」という機能があります。画面端のバーをダブルタップしてメニューを表示したり、スライドしてバック操作を行ったりすることが可能です。



サイドセンスをオンにする

- ① P.18を参考に「設定」アプリを起動し、＜画面設定＞→＜詳細設定＞の順にタップします。



- ② ＜サイドセンス＞をタップします。



- ③ ＜ON＞になっているか確認します。＜OFF＞になっている場合はタップして、をにします。



MEMO サイドセンスの動作設定

手順③の画面で＜サイドセンスバーの感度調整＞をタップすると、ダブルタップの速さを調整できます。また、＜サイドセンスバーの操作範囲＞をタップすると、ダブルタップが有効な範囲などの変更が可能です。