R7のディスプレイはタッチパネルです。指でディスプレイをタッチす ることで、いろいろな操作が行えます。また、画面下部のナビゲー ションキーの使い方も覚えましょう。

OS · Hardware

2 ナビゲーションキーの操作



戻るキー/閉じるキー	1つ前の画面に戻ります。
ホームキー	ホーム画面が表示されます。一番左のホーム画面以外を表示している場合は、一番左の画面に戻ります。ロングタッチでGoogleアシスタント(Sec.33参照)が起動します。
アプリ使用履歴キー/マルチウィンドウキー	最近操作したアプリが表示されます (P.21参照)。

画面の回転

対応アプリの起動中に本体を横向きにすると、ナビゲーションキーの右にいが表 示されます。このキーをタッチすると、本体の向きに画面が回転して表示されます。 また、機能ボタン(P.19参照)の「自動回転」をオンにすると、本体を横向きに したときに自動的に画面が回転します。

☑ タッチパネルの操作

タッチパネルに軽く触れてすぐに指を離す ことを「タッチ」といいます。



ロングタッチ

アイコンやメニューなどに長く触れた状態 を保つことを「ロングタッチ」といいます。



ピンチアウト/ピンチイン

2本の指をタッチパネルに触れたまま指を 開くことを「ピンチアウト」、閉じることを「ピ ンチイン といいます。



スライド (スワイプ)

画面内に表示しきれない場合など、タッ チパネルに軽く触れたまま特定の方向へ なぞることを「スライド | または「スワイプ |



タッチパネル上を指ではらうように操作す ることを「フリック」といいます。



アイコンやバーに触れたまま、特定の位 置までなぞって指を離すことを「ドラッグ」 といいます。



アプリをインストール / アンインストールする



Google Playで目的の無料アプリを見つけたら、インストールして みましょう。なお、不要になったアプリは、Google Playからアンイ ンストール(削除)できます。

アプリをインストールする

Google Playでアプリの詳細画面を表示し(P.95手順⑥~⑦参照)、[インストール] をタッチします。



2 アプリのダウンロードとインストールが始まります。



アプリのインストールが完了します。アプリを起動するには、[開く] をタッチするか、アプリー覧画面のアイコンをタッチします。



★ ホーム画面にアイコン MEMO を追加したい

ホーム画面にアイコンを追加したい場合は、ホーム画面の何もないところをロングタッチし、[ホーム設定] → [ホーム画面にアプリのアイコンを追加]の順にタッチして、オンにします。

▼プリをアップデートする/アンインストールする ▼

● アプリをアップデートする

「Google Play」のトップ画面で 右上のアカウントアイコンをタッチ し、表示されるメニューの [アプリ とデバイスの管理] をタッチしま す。



アップデート可能なアプリがある場合、「利用可能なアップデートがあります」と表示されます。「すべて更新」をタッチすると、アプリが一括で更新されます。



● アプリをアンインストールする

を側の手順②の画面で [管理] をタッチし、アンインストールしたいアプリをタッチします。



2 アプリの詳細が表示されます。[アンインストール] をタッチし、確認画面で[アンインストール] をタッチするとアンインストールされます。



ドコモのアプリのアップデートとアンインストール

ドコモで提供されているアプリは、上記の方法ではアップデートやアンインストールが行えないことがあります。詳しくは、Sec.54を参照してください。

カメラの撮影機能を 活用する

「カメラ」アプリは、AI機能により、初心者でもいつでもきれいな写真を撮影することができます。またベテラン向けに、手動で撮影項目を設定することができるマニュアル撮影モードも用意されています。



🌌 カメラの 「設定」 画面を表示する

カメラの

をタッチすると、写真の

の設定画面が表示されます。



写真設定からは、サイズ、RAW保存などの「写真ファイル設定」や、レリーズ優先、オートHDR、インテリジェントフレーミング、ヒストグラム表示など便利な機能を設定できます。

2 [動画] [共通] をタッチして、それぞれの設定画面に切り替えることができます。



共通設定からは、フラッシュ、セルフタイマー、位置情報などの設定を行うことができます。カメラを使いやすくするために、「起動設定」は特に見直しておきましょう。

ゴイド線を利用する

P.118を参考にカメラの「設定」画面を表示して、[写真] → [ガイド線]をタッチします。



2 被写体に合わせて、ガイド線を選んでタッチします。「設定」画面に戻るので、左上の←をタッチします。



3 カメラの画面に戻ると、画面上にガイド線が表示されます。 ガイド線を参考に構図を決めて、○をタッチします。



4 ガイド線はカメラの 画面に表示される だけで、撮影され た写真には写りま せん。





プに戻る〕をタッチします。



ドコモデータコピーで データをバックアップする

ドコモデータコピーでは、電話帳や画像などのデータをmicroSD カードに保存できます。データが不意に消えてしまったときや、機 種変更するときにすぐにデータを戻すことができます。

2 データをバックアップする

アプリー覧画面で、「データコ ピー〕をタッチします。




初回起動時に「ドコモデータコ ピー 画面が表示された場合は、 「規約に同意して利用を開始」を タッチします。




「ドコモデータコピー」画面で[バッ クアップ&復元]をタッチします。

Application



「アクセス許可 | 画面が表示され たら [スタート] をタッチし、[許可] を4回タッチして進みます。



暗号化設定 バックアップデータにパスワードの設定 と暗号化を行い、セキュリティを高めま **⊕** ←→ ∂

「暗号化設定」画面が表示され

るので、ここではそのまま [設定]

をタッチします。

「バックアップ・復元」画面が表 示されるので、[バックアップ]を タッチします。



「バックアップ」画面でバックアッ プする項目をタッチしてチェックを 付け、「バックアップ開始」をタッ チします。



設定

8

バックアップが完了したら、「トッ



147

Application

スリープモードでも一定時間、日時や通知アイコンなどを画面に表示することができます。また、スリープモードの画面をタッチしたときだけ、日時、通知アイコン、指紋センサーを表示することもできます。

スリープ画面に日時や通知を表示する

① 設定メニューを開いて、「ディスプレイ」をタッチします。



「ロック画面」をタッチします。



3 [時計表示ON] をタッチしてオン にします。

Application



● タッチした時だけ MEMO 表示する

手順③の設定をオフにした上で、 [画面OFF時にタッチして指紋センサーと時計を表示]をオンにすると、スリープモードの画面をタッチしたときだけ、日時、通知アイコン、指紋センサーが表示されます。 Payトリガーは、指紋認証で画面ロックを解除後に、タッチし続けて、 指定したアプリを起動する機能です。 初期状態では「d払い」ア プリが設定されていますが、好きなアプリに変更することができます。

☑ Payトリガーを設定する

1 P170手順②の「AQUOSトリック」の画面で「指紋センサーと Payトリガー」をタッチします。



[Payトリガー] をタッチします。



(3) [起動アプリ] をタッチします。



4 起動するアプリを選んでタッチしま す。



•